

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Varování:

1. Pro zajištění osobní bezpečnosti je zakázáno používat zařízení dětem nebo osobám bez schopnosti rozpoznat nebezpečí.
2. K připojení zařízení použijte originální adaptér a kabel.
3. Nepoužívejte mokré ruce a nezasunujte ani nevytahujte zástrčku.
4. Zařízení nerozebírejte, aby nedošlo k poškození.
5. Nedovolte dětem hrát si s tímto výrobkem.
6. Napájecí kabel produktu nesmí být poškozen nebo připojen k prodlužovacímu kabelu.
7. Nezvedejte ani nepřemisťujte výrobek za napájecí kabel. Produkt a APP se budou měnit s pokrokem technologie. Podívejte se prosím na skutečný produkt a APP.

1. Představení

Jecod Wi-Fi Smart Fish Feeder je tech. produkt speciálně navržený tak, aby automaticky poskytoval potravu pro ryby v akváriu. V zásadě dokáže splnit přání uživatele a snadno zajistit potravu pro ryby. Abyste mohli tento výrobek správně používat, před instalací a použitím si pozorně přečtěte pokyny a pochopte je.

Funkce produktu

1. Smart Wi-Fi + AP + Manuální ovládání 3 v 1 (MFD-6) nebo manuální ovládání (AFD-6).
2. Stáhněte a nainstalujte APP, připojte zařízení a poté můžete začít používat, podpora pro IOS, systém Android (MFD-6)
3. Automatické krmení ryb, až 12 krát denně, nastavte denní čas krmení pro každé jídlo, krmte ryby včas.
4. Množství jídla na jedno krmení lze libovolně nastavit (č. 1-č. 9) maximálně až 9krát
5. Aplikace může nastavit libovolnou dobu krmení pro každý den.
6. Může nastavit synchronizaci hodin s místním časem.
7. Ruční krmení volně;
8. Jedinečný design odolný proti dešti, vhodný pro venkovní použití.

9. LCD displej; zobrazení hodin a parametrů podávání.
10. Objem kanystru 6-10L.
11. Snadné sejmутí horního krytu. Snadné plnění jídla.
12. Provozní frekvence Wi-Fi 2412-2472 MHz;
13. Max. E.I.R.P výkon 18,96dBm

Pozor:

1. Nikdy nezvedejte ani nepřemísťujte výrobek pomocí napájecího kabelu.
2. Neprovádějte na produktu žádné technické změny.
3. Nevkládejte ruku do vývodu, když je produkt v provozu.

II. Instalace a příslušenství

2.1 Návod k instalaci:

1. Zvolte vhodné (rovné) místo instalace. Doporučuje se být 15-30 cm nad zemí. Zabraňte hromadění vody. Upevněte základnu (k upevnění základny se používají čtyři šrouby)
2. Čtyři podpěrné nohy jsou instalovány na základně a upevněny šrouby;
3. Po sejmutí základny lze ovladač vytáhnout (předinstalovaný z výroby).

2.2 Návod k výměně:

1. Chcete-li přidat nebo vyměnit jídlo, otevřete kryt a nalijte jídlo dovnitř nebo ven;
2. Vyšroubujte šroub (v ②), vytáhněte závitovou tyč, vyčistěte nebo vyměňte závitovou tyč.

Varování:

1. Před údržbou se ujistěte, že je zařízení vypnuté.
2. Nevkládejte ruku do kanystru s jídlem;
3. Při výměně závitové tyče se ujistěte, že uvnitř kanystru nejsou žádné potraviny.

III. Použití ovládacího panelu a IKONY WIFI

Instrukce indikátoru Wi-Fi a tlačítka Wi-Fi

- **Pokyny pro tlačítko Wi-Fi**

A. Stiskněte tlačítko Wi-Fi asi na 5 sekund a kontrolka Wi-Fi začne střídavě blikat zeleně a červeně.

Automatický podavač je v režimu chytré konfigurace.

B. Stiskněte tlačítko Wi-Fi na přibližně 10 sekund a kontrolka Wi-Fi začne blikat současně zeleně a červeně. Automatický podavač je v režimu konfigurace přístupového bodu a režimu přístupového bodu (přímý).

C. Po úspěšném připojení se kontrolka Wi-Fi rozsvítí zeleně.

• Kontrolka Wi-Fi

- A. Kontrolka Wi-Fi střídavě bliká zeleně a červeně, zařízení je v režimu chytré konfigurace.
- B. Indikátor Wi-Fi současně bliká zeleně a červeně, zařízení je v režimu konfigurace přístupového bodu.
- C. Indikátor Wi-Fi svítí zeleně, když je zařízení připojeno ke cloudovému serveru.
- D. Indikátor Wi-Fi svítí červeně, když je zařízení připojeno ke směrovači, ale není připojeno ke cloudovému serveru.

IV. Stažení APP

4.1 Stáhnout

APP s názvem „Jebao Aqua“ je k dispozici v App Store pro uživatele systému IOS nebo Google Play pro uživatele systému Android. Uživatel může vyhledat Jebao Aqua v App Store nebo Google Play a stáhnout si aplikaci. Alternativně může uživatel naskenovat QR kód na obalu nebo uživatelské příručce a stáhnout si aplikaci. (Poznámka: Funkce skenování v některých zemích nebo oblastech nemusí být schopna správně přečíst QR kód.)

4.2 Registrace uživatele, přihlašovací jméno a heslo resetovat

4.2.1 Registrace účtu

1. Otevřete aplikaci Jebao Aqua a klepněte na Vytvořit nový účet.
2. Vyplňte požadované informace a klepněte na Vytvořit účet:
3. Po registraci se vraťte na přihlašovací stránku a zadejte

účet a heslo pro přihlášení.

TIPY: Registrace telefonního čísla je platná pouze pro Čínu.

4.2.2 Obnovit heslo

Na přihlašovací stránce klepněte na Zapomenout heslo. Zadejte svou e-mailovou adresu a klepněte na Odeslat odkaz. Zkontrolujte svůj e-mail a podle pokynů resetujte heslo.

V. Pokyny k aplikaci

5.1. Hlavní strana

5.2 Přidejte nový podavač

Klepnutím na Přidat nyní nebo na znaménko + v pravém horním rohu přidejte svá zařízení a klepněte na Podavač.

Režim konfigurace: Před konfigurací se ujistěte, že je váš telefon připojen k 2,4G pásmu Wi-Fi. Existují dva typy konfiguračních režimů, inteligentní konfigurace a konfigurační režimy přístupového bodu. Vyberte jeden režim pro připojení zařízení.

1 Inteligentní konfigurace: Stiskněte tlačítko Wi-Fi asi na 5 sekund a kontrolka Wi-Fi začne střídavě blikat zeleně a červeně. Zařízení je v režimu chytré konfigurace.

Zkontrolujte, zda je zařízení v režimu chytré konfigurace a klepnutím na Další spustíte inteligentní konfiguraci.

Ujistěte se, že vaše zařízení, telefon a router jsou během procesu konfigurace co nejbližší. Na stránce se zobrazí všechna zařízení. Vyberte zařízení, které chcete přidat, klepněte na název zařízení a poté klepněte na Přidat.

Klepnutím na Start začnete používat své zařízení.

② **Konfigurace AP:** Stiskněte tlačítko Wi-Fi na přibližně 10 sekund a současně začne blikat zelené a červené světlo. Zařízení je v režimu konfigurace přístupového bodu.

Klepnutím na Síť AP v pravém horním rohu stránky Přidat zařízení vstoupíte do konfigurace AP.

Zkontrolujte, zda je zařízení v režimu konfigurace přístupového bodu a klepněte na Další.

Zadejte heslo Wi-Fi a klepněte na Další.

Poznámka: Vzhledem k různým operačním systémům IOS a Android bude v následujících detailech fungovat jinak.

- A. IOS:** Po zadání hesla Wi-Fi je potřeba ručně přepnout Wi-Fi telefonu na „Jebao_WiFi-xxxx“, konkrétní operace je následující.

Klepněte na Přejít do nastavení.

Klepnutím na „Nastavení“ v levém horním rohu přejděte na stránku nastavení mobilního telefonu.

Přejděte do Nastavení > Wi-Fi a připojte se k Jebao_WiFi-xxxx" s heslem 123456789.

Po úspěšném připojení klepněte na Jebao Aqua v levém horním rohu pro návrat do APP.

Konfigurace se spustí automaticky. Klepněte na Start pro ovládání zařízení poté, co bylo zařízení úspěšně přidáno.

B. Android: Po zadání hesla Wi-Fi je třeba ručně přepnout připojení Wi-Fi "Jebao_WiFi-xxxx".

Konkrétní operace je následující.

Klikněte na "Potvrdit", přejděte na stránku nastavení Wi-Fi mobilního telefonu.

Na obrazovce Nastavení Wi-Fi přepněte Wi-Fi mobilního telefonu na "Jebao_WiFi-xxxx" s heslem **123456789**. Po úspěšném připojení se ručně vraťte do APP, APP vyzve k připojení routeru k Wi-Fi, klikněte na "Potvrdit" . Vstupte na stránku nastavení Wi-Fi mobilního telefonu.

Telefon se automaticky úspěšně připojí k Wi-Fi routeru a vrátí se do APP. Klepnutím na "Start" můžete zařízení ovládat.

TIPY:

1. Pokud heslo Wi-Fi zadáte nesprávně, můžete být požádáni o restartování procesu konfigurace znovu.
2. Ujistěte se, že zařízení, mobilní telefon a router jsou umístěny co nejbližší
3. Po úspěšném připojení zůstane zelená kontrolka svítit zeleně.

5.3 Hotspot (přímé připojení AP)

Samotné zařízení vysílá bezdrátový hotspot, bez routeru, a telefon je přímo připojen k ovládacímu zařízení. Před připojením podržte stisknuté tlačítko Wi-Fi na zařízení po dobu asi 10 sekund. Když červené světlo a zelené světlo blikají současně, pusťte a zařízení vstoupí do mobilního telefonu

režim přímého připojení.

1. V přihlašovacím rozhraní APP klepněte na připojení Access Point (přímé) vpravo dole nebo klepněte na přihlášení pro vstup do hlavního rozhraní a v Nastavení vyberte připojení Access Point (přímé).

2. Vyberte typ zařízení, zaškrtněte potvrzené zařízení pro vstup do režimu AP hotspot a klepněte na Další.
3. Vyberte název Wi-Fi zařízení a klepněte na Potvrdit. Přejděte do rozhraní pro nastavení Wi-Fi telefonu.
4. Vyberte hotspot „Jebao_WiFi-xxxx“ vydávaný zařízením (název je stejný jako název zařízení), zadejte heslo 123456789 a klepněte na Připojení. Po úspěšném připojení se ručně vraťte do APP.

5. Počkejte, až se zařízení připojí, a klepnutím na ikonu zařízení přejděte do ovládacího rozhraní.

TIPY: Přímé připojení AP platí pro zařízení pro ovládání přiblížení v prostředí bez Wi-Fi.

VI. Ovládejte podavač

Poté, co aplikace APP úspěšně přidá zařízení, můžete vstoupit do ovládacího rozhraní podavače stisknutím ikony názvu zařízení na 2 sekundy v rozhraní „moje zařízení“.

Režim ručního podávání:

V ovládacím rozhraní podavače se čas ručního podávání nastavuje přestavením kladky, Max. 100 sekund najednou. Klepnutím na přepínač podávání z OFF na ON spustíte ruční podávání.

Nastavení režimu časování:

V ovládacím rozhraní podavače klikněte na ">" u nastavení podávání a vstupte do rozhraní nastavení podávání.

V rozhraní Nastavení klikněte na ikonu „+“ pro přidání času krmení a nastavení množství krmení pro jídla.

Po nastavení rozhraní času a čísla krmení klikněte na pravý horní roh pro uložení (kliknutím na "Smazat časování" smažete nastavené časování); při ukládání zapněte "Časový spínač" a přejděte do režimu časování.

TIPY: Max 12 porcí krmení, max. 9 porcí na objem krmiva. Dobu krmení na APP lze nastavit po minutách, ale na LCD displeji lze nastavit pouze hodiny.

Nastavení správy podavače:

V hlavním rozhraní klikněte na „...“ a přejděte do rozhraní pro správu. Ize provést na zařízení“ pro přejmenování „“, odstranění zařízení“ v pravém horním rohu. Pokud je zařízení odstraněno a poté znovu přidáno, je třeba distribuční síť znovu distribuovat.

Klikněte na nastavit čas pro kalibraci aktuálního místního času zařízení.

VII. Výchozí tovární čas krmení

Vysvětlivka: "-" znamená nenastaveno;

Každá doba běhu 9 sekund.

VIII. Konfigurace funkcí

8.1 Popis tlačítka a proces ovládání

1. Hlavní rozhraní zobrazuje čas dalšího podávání (viz obrázek výše).

2. Když čas přejde do dalšího nastaveného času krmení, krmení se spustí.
3. Ikona časování v levém horním rohu hlavního rozhraní ukazuje ON, což znamená, že režim časování je zapnutý; Pokud ne, znamená to, že režim časování je vypnutý; číslo "2" znamená druhé jídlo, číslo "18" znamená krmení v 18:00 hodin.
4. Během podávání jsou všechna tlačítka zablokována.
5. Když je zařízení v režimu času, stiskněte jednou tlačítko "Spustit", zařízení se pozastaví; když podavač nekrmí, stiskněte jednou tlačítko "Spustit", potom vypněte zařízení a na rozhraní se zobrazí "OFF" (jak je znázorněno níže).

OFF

6. Pokud je nastaveno pouze jedno jídlo denně, po krmení se na rozhraní zobrazí „----“ po dobu jedné hodiny a poté indikují konec krmení.

8.2 Nastavení času

Časový diagram

Stisknutím tlačítka „Clock“ zobrazíte aktuální čas

Nastavení hodin:

1. Stiskněte ikonu „Clock“ a poté stiskněte „Set“, vstupte do rozhraní pro nastavení času;
2. Stiskněte "Clock" nastavte hodiny, stiskněte "Program" nastavte minuty;
3. Po nastavení stiskněte "Spustit" pro uložení a návrat na hlavní obrazovku.

TIPY: Ikona indikátoru časování se rozsvítí, znamená to, že je zapnutý režim měření času; pokud ne, znamená to, že je vypnutý.

8.3 Nastavení doby krmení

Diagram doby krmení

Stiskněte "Program" pro zobrazení doby podávání

Nastavení doby krmení:

1. Stiskněte "Program" a poté stiskněte "set", vstupte do rozhraní nastavení doby podávání;
2. Stiskněte "Program" pro nastavení doby krmení pro první jídlo ("--" znamená žádné krmení) a poté stiskněte "Set" pro pokračování

příště nastavený čas;
3. Po nastavení stiskněte "Spustit" pro uložení a návrat na hlavní obrazovku.

Vysvětlete: Doba krmení je hodinové krmení; Nastavte přírůstky doby krmení.

8.4 Nastavení krmné dávky

Schéma krmné části

Stisknutím "Portion" zobrazíte porce krmení

Porce ke každému jídlu:

1. Stiskněte "Portion" a poté stiskněte "set", zadejte nastavení porcí pro každé jídlo;
2. Stisknutím tlačítka "Portion" upravte množství krmení, maximálně 9 porcí ("- " označuje žádné množství krmení a poté stiskněte tlačítko "Nastavit" pro pokračování v nastavení další porce krmení;
3. Po nastavení stiskněte "Run" uložit a vraťte se do hlavní obrazovky.

TIPY: každá porce krmení má 9 sekund.

8.5 Ruční podávání

Stiskněte "Manual", pokračujte v ručním podávání. Předtím, než aplikace APP nastaví čas ručního podávání, je výchozí doba běhu 9 sekund.

8.6 Obranná funkce krmení

Er ro

Během podávání se motor v případě zaseknutí vrátí zpět a bude pokračovat v chodu. Pokud se zasekne 5krát, funkce podávání se zastaví a na rozhraní se zobrazí slovo „Error“. Pokud zařízení přestane fungovat, odpojte napájení a vyjměte šroub pro odstraňování problémů.

IX. Údržba

1. Tento výrobek je vhodný pro venkovní použití. Nenamáčejte do vody
2. Při vkládání potravin použijte filtr k odfiltrování veškerého prášku a zbytků jídla a poté jídlo nalijte do kanystru.

3. Při výměně potravin očistěte potravinový prášek uvnitř kanystru a vyhněte se přilepení na šroub kvůli vlhkosti.
4. Pravidelně čistěte nádobu a šroub a udržujte nádobu suchou a zabraňte aglomeraci potravin; doporučujeme alespoň jednou za měsíc.
5. Kanystr neoplachujte vodou.
6. Výrobek pravidelně, jednou měsíčně, udržujte.
7. Neovládejte dotyková tlačítka mokřýma rukama.

X. Odstraňování problémů

1. Zařízení se nemůže připojit k síti: Resetujte síť zařízení a zkuste síť znovu nakonfigurovat.
2. Žádné napájení z vypouštěcího portu: Po vypnutí napájení odpojte kabel, vyčistěte vypouštěcí port a vyjměte šroub pro čištění.

LIKVIDACE:

Nelikvidujte tento výrobek jako netříděný komunální odpad. Oddělený sběr těchto odpadů ke zvláštnímu zpracování je nezbytný.

Tento výrobek nesmí být likvidován společně s domovním odpadem.
Tento výrobek musí být zlikvidován na autorizovaném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Sběrem a recyklací odpadu pomáháte šetřit přírodní zdroje a zajišťujete, aby byl výrobek zlikvidován ekologicky a zdravotně nezávadným způsobem.